COLOR CODES

		[EN]	[DE]	[ES]	[FR]	[PL]	[IT]
T568A	Slot 1	White/Green	Weiß/Grün	Blanco/Verde	Blanc/Vert	Biały/Zielony	Bianco/Verde
	Slot 2	Green	Grün	Verde	Vert	Zielony	Verde
	Slot 3	White/Orange	Weiß/Orange	Blanco/Naranja	Blanc/Orange	Biały/Pomarańczowy	Bianco/Arancione
	Slot 4	Blue	Blau	Azul	Bleu	Niebieski	Blu
	Slot 5	White/Blue	Weiß/Blau	Blanco/Azul	Blanc/Bleu	Biały/Niebieski	Bianco/Blu
	Slot 6	Orange	Orange	Naranja	Orange	Pomarańczowy	Arancione
	Slot 7	White/Brown	Weiß/Braun	Blanco/Marrón	Blanc/Brun	Biały/Brązowy	Bianco/Marrone
	Slot 8	Brown	Braun	Marrón	Brun	Brązowy	Marrone
T568B	Slot 1	White/Orange	Weiß/Orange	Blanco/Naranja	Blanc/Orange	Biały/Pomarańczowy	Bianco/Arancione
	Slot 2	Orange	Orange	Naranja	Orange	Pomarańczowy	Arancione
	Slot 3	White/Green	Weiß/Grün	Blanco/Verde	Blanc/Vert	Biały/Zielony	Bianco/Verde
	Slot 4	Blue	Blau	Azul	Bleu	Niebieski	Blu
	Slot 5	White/Blue	Weiß/Blau	Blanco/Azul	Blanc/Bleu	Biały/Niebieski	Bianco/Blu
	Slot 6	Green	Grün	Verde	Vert	Zielony	Verde
	Slot 7	White/Brown	Weiß/Braun	Blanco/Marrón	Blanc/Brun	Biały/Brązowy	Bianco/Marrone
	Slot 8	Brown	Braun	Marrón	Brun	Brązowy	Marrone

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgtwerden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

ITALIANO: Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À : | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:

intellinet-network.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A) Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B) Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C) Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

support.intellinet-network.com/barcode/771887

CE RoHS

North & South America	Asia & Africa	Europe
IC Intracom Americas	IC Intracom Asia	IC Intracom Europe
550 Commerce Blvd.	4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.	Löhbacher Str. 7
Oldsmar, FL 34677, USA	Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan	D-58553 Halver, Germany

Printed on recycled paper.

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved.
Intellinet Network Solutions is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

INT_771887_QIG_0921_REV_5.11

Cat8.1 40G Shielded Toolless Keystone Jack


Instructions

Model 771887

INTELLINET NETWORK SOLUTIONS


Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.

1



- Strip off 30 – 40 mm (1.2 – 1.6") of cable jacket.
- Fold back the drain wire and copper braid (if any), and wrap them to the cable jacket with a copper foil strip (not included).

2




- Insert cable into wiring cap.
- Untwist and fan out all twisted pairs.
- Refer to wiring label or Color Code Chart (see back page). Place each wire into its proper slot in wiring cap.
- Double-check the wires are in the right position.
- Trim off excess.

3




- Open wings.
- Correctly position the wiring cap toward the IDC.

4



- Place wiring cap into connector.
- Close wings.

5




Insert the keystone jack into a faceplate or patch panel.


*For specifications, visit **intellinetnetwork.com**.*


For additional benefits:


Scan to register your product warranty


or go to: register.intellinet-network.com/r/771887











DEUTSCH

1 Isolieren Sie 30 - 40 mm der Kabelummantelung ab. Klappen Sie den Beidraht und die Kupferlitze (falls vorhanden) zurück und wickeln Sie sie mit einem Streifen Kupferband (nicht im Lieferumfang enthalten) um die Kabelummantelung.
2 Kabel in Verbindungsklemme einführen. Entwirren Sie alle Adernpaare und fächern Sie sie auf. Beachten Sie das Verdrahtungsetikett oder die Farbcodetabelle (siehe Rückseite). Platzieren Sie die Adern in den dafür vorgesehenen Steckplätzen der Verbindungsklemme. Vergewissern Sie sich, dass die Adern korrekt positioniert sind. Überschuss abschneiden.
3 Flügel öffnen. Die Verbindungsklemme korrekt in Richtung des IDC positionieren.
4 Place wiring cap into receptacle. Close wings.
5 Stecken Sie die Keystone-Buchse in eine Frontplatte oder ein Patchpanel.

*Die Spezifikationen finden Sie auf **intellinetnetwork.com**.RegistrierenSieIhrProdukt auf **register.intellinet-network.com/r/771887** oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.*

ESPAÑOL

1 Pele 30 – 40 mm del aislamiento del cable. Doble sobre sí mismos el hilo de continuidad (conexión a tierra) y la trenza de cobre (si existe), y asegúrelos al aislamiento del cable envolviéndolos con una lámina delgada de cobre (no se incluye).
2 Introduzca el cable en el capuchón del cableado. Desenrede y despliegue todos los pares trenzados. Consulte el rótulo de conexión eléctrica o la tabla de códigos de color (en el reverso de la página). Conecte cada alambre eléctrico en la ranura correspondiente del capuchón del cableado. Compruebe que los cables estén conectados de manera correcta. Recorte la parte sobrante.
3 Abra las aletas. Instale correctamente el capuchón del cableado en dirección al conector IDC.
4 Coloque el capuchón del cableado dentro del conector. Cierre las aletas.
5 Introduzca el conector trapezoidal (módulo) en una placa frontal o panel de conexiones.

*Para más especificaciones, visite **intellinetnetwork.com**. Registre el producto en **register.intellinet-network.com/r/771887** o escanee el código QR en la cubierta.*

FRANÇAIS

1 Dénudez 30 à 40 mm de gaine de câble. Repliez le fil de masse et la tresse de cuivre (le cas échéant) et enroulez-les dans la gaine du câble avec une bande de feuille de cuivre (non incluse).
2 Insérez le câble dans le capuchon de câblage. Détorsadez et déployez toutes les paires torsadées. Reportez-vous à l'étiquette de câblage ou au tableau des codes de couleur (voir la dernière page). Placez chaque fil dans son emplacement approprié dans le capuchon de câblage. Vérifiez que les fils sont dans la bonne position. Coupez l'excédent.
3 Ailes ouvertes. Positionnez correctement le capuchon de câblage vers l'IDC (connecteur auto-dénudant).
4 Placez le capuchon de câblage dans le connecteur. Fermez les ailes.
5 Insérez la prise keystone dans une plaque frontale ou un panneau de brassage.

*Vous trouvez les spécifications sur **intellinetnetwork.com**. Enregistrez votre produit sur **register.intellinet-network.com/r/771887** ou scannez le code QR figurant sur la couverture.*

POLSKI

1 Zdejmij 30–40 mm płaszcza kabla. Złóż z powrotem żyłę spustową i oplot miedziany (jeśli jest), a następnie owiń wraz z płaszczem kablowym paskiem folii miedzianej (brak w zestawie).
2 Włóż kabel do osłony przewodów. Odkręć i rozdziel wszystkie skręcone pary. Patrz etykieta okablowania lub schemat kodów kolorów (patrz strona tylna). Umieść każdy przewód w odpowiednim otworze w osłonie przewodów. Upewnij się, że przewody znajdują się we właściwym położeniu. Odetnij nadmiar długości kabla.
3 Otwórz skrzydła. Prawidłowo umieść zaślepkę przewodów w kierunku IDC.
4 Umieść osłonę przewodów w złączu. Zamknij skrzydła.
5 Włóż gniazdo typu keystone do płyty czołowej lub tablicy połączeniowej.

*Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie **intellinetnetwork.com**. Zarejestruj produkt na **register.intellinet-network.com/r/771887** lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.*

ITALIANO

1 Togliere circa 30 – 40 mm di guaina dal cavo. Ripiegare il filo di scarico e la treccia di rame (se presente) e avvolgerle nella guaina del cavo con una lamina di rame (non inclusa).
2 Inserire il cavo nel tappo di cablaggio. Slegare e dividere tutte le coppie attorcigliate. Fare riferimento all'etichetta di cablaggio o alla tabella del codice colore (vedi ultima pagina). Posizionare ogni filo nella fessura corretta all'interno del tappo di cablaggio. Ricontrollare che i cavi siano nella giusta posizione. Tagliare le parti in eccesso.
3 Aprire le alette. Posizionare correttamente il tappo di cablaggio verso l'IDC.
4 Inserire il tappo di cablaggio nel connettore. Chiudere le alette.
5 Inserire la presa chiave in un pannello frontale o patch panel.

*Per ulteriori specifiche, visita il sito **intellinetnetwork.com**. Registra il tuo prodotto su **register.intellinet-network.com/r/771887** o scansiona il codice QR presente sulla copertina.*