DST-Mini XT, USB-C Laptop Mini Docking Station

User Manual	***English***
Benutzerhandbuch	***Deutsch***
Manuel Utilisateur	***Français***
Manuale	***Italiano***
Manual de Usuario	***Español***



No. 43323 V2

lindy.com

© LINDY Group - THIRD EDITION (July 2024)

Introduction

Thank you for purchasing the USB-C Laptop Mini Docking Station. This product has been designed to provide trouble free, reliable operation. It benefits from both a LINDY 2 year warranty and free lifetime technical support. To ensure correct use, please read this manual carefully and retain it for future reference.

The DST-Mini XT features all the interfaces needed for a standard workstation making it a great space saving addition to any hot desk environment. By connecting a single USB Type C cable to a notebook you can quickly access a variety of essential ports, which in turn can be connected to one or two displays, USB devices, speakers/headset and LAN. The same USB Type C cable is also able to provide power to compatible notebooks using USB Power Delivery. The Docking Station can be connected a single HDMI® or DisplayPort display or to two of these displays (at a reduced resolution).

Package Contents

- USB-C Laptop Mini Docking Station
- This manual

Specification

- Host Interface: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 (Type C) with Power Delivery up to 100W
- Connects an HDMI® and/or DP to your notebook/PC
- Max. resolutions: HDMI® or DP (one monitor only) 3840x2160p@30Hz
- Max. resolution for simultaneous use of two displays: 1920x1080@60Hz
- 2 Port USB 5Gbps Hub Type A (right port support BC 1.2 charging)
- 1x USB Type C port for Power Delivery 100W (20V 5A) & data
- Supports Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
- 1x combo Audio port 3.5mm (1x in, 1x out)
- 1x SD card slot
- Chipsets: VL102-Q4/VMM3332/RTL8153B/VL817/FE1.1S/GL823K/HS-100B/VL163/MP28167
- Compatible with computers with USB Type C or Thunderbolt 3 / 4 interface and DisplayPort Alternate mode

Installation

Connect the USB-C Laptop Mini Docking Station to your computer, using the supplied USB Type C cable. Any required drivers will be automatically downloaded from the internet.

Connecting Devices to the Mini Dock:

- *Displays*: Using an appropriate HDMI® and/or DisplayPort cable as required, connect your monitor/s to the HDMI®/DP port on the Mini Docking Station.
- *Ethernet*: Use a standard RJ45 Ethernet cable to connect the Docking Station to your network.
- *USB Type A*: Up to two USB devices can be connected to the Docking Station using a USB Type A cable; the right USB Type A port supports BC 1.2 standard for faster charging of mobile devices.
- *USB Type C* (for Power Delivery & data): Connect your laptop´s USB Type C power supply to power/charge the laptop or alternatively connect a USB Type C device.
- *Audio*: Connect your microphone, headphone or speaker with a 3.5mm audio cable.
- *Slot for SD card*: Put your SD card in this slot

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Lindy regularly checks and tests our product range to ensure maximum compatibility and performance. For the most up to date version of this manual, please refer to your local Lindy website, search for the relevant part number and find the manual under Downloads.

Einführung

Wir freuen uns, dass Ihre Wahl auf ein LINDY-Produkt gefallen ist und danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Sie können sich jederzeit auf unsere Produkte und einen guten Service verlassen. Diese USB C Laptop Mini Dockingstation unterliegt einer 2-Jahres LINDY Herstellergarantie und lebenslangem kostenlosen technischen Support. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie auf.

Die DST-Mini XT verbindet Ihr Notebook über ein einziges USB Typ C Kabel mit externen Peripheriegeräten (z. B. Maus, Tastatur, Lautsprecher, externes Speichermedium, LAN) inklusive Monitor über HDMI® oder DisplayPort, auch 2 Monitore simultan. Das USB Typ C Kabel unterstützt auch Power Delivery und liefert kompatiblen Notebooks bis zu 100 Watt.

Lieferumfang

- USB C Laptop Mini Dockingstation
- Lindy Handbuch

Spezifikationen

- Host-Schnittstelle: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 Typ C, unterstützt Power Delivery bis 100 Watt
- Zum Anschluss eines HDMI® oder DisplayPort Displays ans Notebook
- Max. Auflösung: HDMI® oder DP (bei Anschluss von einem Monitor) 4K Ultra HD 3840x2160@30Hz
- Max. Auflösung bei simultaner Nutzung von 2 Displays: 1920x1080@60Hz
- 2 Port USB Hub (5 Gbit/s) Typ A (rechter Port unterstützt Battery Charging 1.2)
- 1x USB Typ C für Power Delivery bis 100W (20V 5A) und Daten
- 10/100/1000Mbit/s RJ45 Gigabit Ethernet Anschluss
- 1x Audio-Kombianschluss 3,5mm
- 1x Slot für SD-Karten
- Chipsätze: VL102-Q4/VMM3332/RTL8153B/VL817/FE1.1S/GL823K/HS-100B/VL163/MP28167
- Kompatibel mit Computerm mit USB Typ C bzw. Thunderbolt 3 / 4 Anschluss und DisplayPort Alternate Mode

Installation

Schließen Sie die USB C Laptop Mini Dockingstation an Ihr Notebook an. Die aktuellen Treiber werden automatisch installiert.

Anschluss von Peripheriegeräten an die DST-Mini XT:

- *Monitore*: Schließen Sie Ihren Monitor mit dem passenden DisplayPort- und/oder HDMI®-Kabel an der Mini Dockingstation an.
- *Ethernet*: Mit einem RJ45 Netzwerkkabel verbinden Sie das Dock mit dem Netzwerk.
- *USB Typ A*: Sie können bis zu 2 USB-Geräte anschließen, wobei der rechte USB-Port den Standard BC 1.2 zum schnellen Laden mobiler Geräte unterstützt.
- *USB Typ C* (für Power Delivery und Datentransfer): Schließen Sie das Netzteil Ihres Laptops mit USB-Anschluss Typ C an und versorgen Sie den Laptop mit Strom bzw. laden ihn auf. Alternativ kann auch ein USB Typ C Device angeschlossen werden.
- *Audio*: Schließen Sie Headset, Mikrofon oder Lautsprecher mit 3,5mm Audiokabel an.
- *Slot für SD-Karte*: Stecken Sie die SD-Karte in den Slot.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Lindy überprüft und testet regelmäßig das Produktsortiment, um maximale Kompatibilität und Performance zu gewährleisten. Die aktuellste Version dieses Handbuchs finden Sie immer auf der Lindy Website, indem Sie nach der entsprechenden Artikelnummer suchen.

Introduction

Nous sommes heureux que votre choix se soit porté sur un produit LINDY et vous remercions de votre confiance. Vous pouvez compter à tout moment sur la qualité de nos produits et de notre service. Cette Mini Docking Station USB-C pour Laptop est soumis à une durée de garantie LINDY de 2 ans et d'une assistance technique gratuite à vie. Merci de lire attentivement ces instructions et de les conserver pour future référence.

La DST-Mini XT dispose de toutes les interfaces utiles à une station de travail standard pour en faire une solution compacte à utiliser dans tout environnement bureautique. En connectant un seul câble USB Type C à votre notebook vous pouvez accéder rapidement à une variété essentielle de ports, qui peuvent à leur tour être connectés à un ou deux écrans, à des périphériques USB, à des haut-parleurs/casques et à un réseau local. Le même câble USB de type C est également capable d'alimenter les ordinateurs portables compatibles grâce à la fonction USB Power Delivery. La station d'accueil peut être connectée à un seul écran HDMI® ou DisplayPort ou à deux de ces écrans (à une résolution réduite).

Contenu de l'emballage

- Mini Docking Station USB-C
- Ce manuel

Spécifications

- Interface hôte: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 (Type C) avec Power Delivery jusqu'à 100W
- Connecte un écran HDMI® et/ou DP à votre notebook/PC
- Résolutions max.: HDMI® ou DP (un seul écran) 3840x2160p@30Hz
- Résolution max. pour utilisation simultanée de deux écrans: 1920x1080@60Hz
- Hub USB 2 ports Type A 5Gbit/s (le port de droite prend en charge BC 1.2 charging)
- 1x port USB Type C pour donées et Power Delivery 100W (20V 5A)
- Prise en charge Ethernet Gigabit 10/100/1000Mbit/s
- 1x port audio combo 3.5mm (1x entrée, 1x sortie)
- 1x slot pour carte SD
- Chipsets: VL102-Q4/VMM3332/RTL8153B/VL817/FE1.1S/GL823K/HS-100B/VL163/MP28167
- Compatible avec ordinateurs avec interface USB Type C ou Thunderbolt 3 / 4 et prise en charge du de la fonction DisplayPort Alternate mode

Installation

Connectez la Mini Station d'accueil pour ordinateur portable USB Type C à votre ordinateur, à l'aide du câble USB Type C fourni. Les pilotes nécessaires seront automatiquement téléchargés sur Internet.

Connexion de périphériques au DST-Mini XT:

- *Ecrans*: À l'aide d'un câble HDMI® et/ou DisplayPort approprié, connectez votre ou vos écrans au port HDMI®/DP de la DST-Mini XT.
- *Ethernet*: Utilisez un câble Ethernet RJ45 pour connecter la Docking Station à votre réseau.
- *USB Type A*: jusqu'à deux périphériques USB peuvent être connectés au DST-Mini XT en utilisant un câble USB Type A, le port USB Type A à droite prend en charge la norme BC 1.2 pour une charge plus rapide d'appareils mobiles.
- *USB Type C*: Connecte l'alimentation USB Type C de votre laptop ou connecte un périphérique USB 3.2 Gen 2 Type C

- *Audio*: Connecte votre microphone, casque ou haut-parleurs à l'aide d'un câble audio 3.5mm.
- *Slot pour carte SD*: introduisez votre carte SD dans ce slot.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l' habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

LINDY vérifie et teste régulièrement sa gamme de produits pour garantir une compatibilité et des performances maximales. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, veuillez consulter le site web LINDY de votre pays, rechercher le numéro de pièce correspondant et trouver le manuel sous la rubrique Manuel d'utilisation.

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Mini Docking Station per laptop USB C. Questo prodotto è stato progettato per fornire un funzionamento sicuro ed affidabile. Esso beneficia di una garanzia LINDY di 2 anni e di un supporto tecnico gratuito a vita. Per assicurare un uso corretto, si prega di leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Il DST-Mini XT dispone di tutte le interfacce necessarie per una postazione di lavoro standard, rendendolo una soluzione salvaspazio per qualsiasi ambiente hot desk. Collegando un singolo cavo USB Tipo C a un notebook è possibile accedere rapidamente a una varietà di porte indispensabili, che a loro volta possono essere collegate a uno o due display, dispositivi USB, altoparlanti/cuffie e LAN. Lo stesso cavo USB Tipo C è anche in grado di fornire alimentazione ai notebook compatibili utilizzando la funzione USB Power Delivery. La Docking Station può essere collegata a un singolo display HDMI® o DisplayPort o a due di questi display (a una risoluzione ridotta).

Contenuto della confezione

- Mini Docking Station per laptop USB C
- Questo manuale

Specifiche

- Interfaccia host: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 (Tipo C) con Power Delivery fino a 100W
- Collega un HDMI® e/o DP al tuo notebook/PC
- Risoluzione massima: HDMI® o DP (un solo monitor) 3840x2160p@30Hz
- Risoluzione massima per l'uso in simultanea di due schermi: 1920x1080@60Hz
- 2 porte USB 5Gbps Hub Tipo A (la porta destra supporta la ricarica BC 1.2)
- 1 porta USB Tipo C per dati e Power Delivery 100W (20V 5A)
- Supporto Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
- 1x porta audio combo 3.5mm (1x in, 1x out)
- 1x slot per scheda SD
- Chipset: VL102-Q4/VMM3332/RTL8153B/VL817/FE1.1S/GL823K/HS-100B/VL163/MP28167
- Compatibile con i computer con interfaccia USB Tipo C o Thunderbolt 3 / 4 e modalità Alternate DisplayPort

Installation

Collegare la DST-Mini XT al computer, utilizzando il cavo USB Type C in dotazione. Tutti i driver necessari saranno scaricati automaticamente da Internet.

Collegare i dispositivi alla Mini Docking Station:

- *Display*: Usando un cavo HDMI® e/o DisplayPort come richiesto, collegare il/i monitor alla porta HDMI®/DP sul Mini Dock.
- *Ethernet*: Usare un cavo Ethernet standard RJ45 per collegare il Dock alla rete.
- *USB Tipo A*: fino a due dispositivi USB possono essere collegati alla Docking Station utilizzando un cavo USB Tipo A; la porta USB Tipo A di destra supporta lo standard BC 1.2 per una ricarica più veloce dei dispositivi mobili.
- *USB Tipo C*: È possibile caricare il tablet/ultrabook tramite la porta USB Tipo C Power Delivery fino a 100W (20V 5A) o in alternativa collegare un dispositivo USB 3.2 Gen 2 Tipo C.

- *Audio*: Collega il tuo microfono, cuffia o altoparlante con un cavo audio da 3,5 mm.
- *Slot per scheda SD*: Inserisci la tua scheda SD in questo slot.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Lindy controlla e effettua dei test regolarmente su tutta la gamma di prodotti per assicurare le migliori performance e compatibilità. Per avere la versione più aggiornata di questo manuale, fare riferimento al nostro sito web, cercando il codice prodotto sono presenti i manuali disponibili nella sezione Download.

Introducción

Gracias por la compra de nuestro producto Mini Docking Station para portátiles USB-C. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un funcionamiento confiable y sin problemas. Se beneficia tanto de una garantía LINDY 3 años, así como de nuestro soporte técnico gratuito de por vida. Para garantizar su uso correcto, lea este manual detenidamente y consérvelo para consultarlo en el futuro.

Esta DST-Mini XT cuenta con todas las interfaces necesarias para una estación de trabajo estándar, lo que la convierte en una gran adición de ahorro de espacio para cualquier entorno de escritorio caliente. Conectando un solo cable USB 3.2 tipo C a un portátil puede acceder rápidamente a una variedad de puertos esenciales, que a su vez se pueden conectar a una o dos pantallas, dispositivos USB, altavoces / auriculares y LAN. El mismo cable USB tipo C también es capaz de proporcionar alimentación a portátiles compatibles utilizando USB Power Delivery. La estación de acoplamiento se puede conectar a una sola pantalla HDMI® o DisplayPort o a dos de estas pantallas (a una resolución reducida).

Contenido del paquete

- Mini Docking Station USB-C para portátiles
- Este manual

Especificaiones

- Interfaz de host: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0 (Tipo C) con entrega de energía de hasta 100W
- Conecta un HDMI® y/o DP a su portátil/PC
- Resoluciones máx.: HDMI® o DP (un solo monitor) 3840x2160p@30Hz
- Resolución máx. para el uso simultáneo de dos pantallas: 1920x1080@60Hz
- Concentrador USB de 5 Gbps de 2 puertos tipo A (el puerto derecho admite carga BC 1.2)
- 1x puerto USB Tipo C para alimentación de hasta 100W (20V 5A) y datos
- Soporta Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
- 1x puerto de audio combinado de 3,5 mm (1x entrada, 1x salida)
- 1x ranura para tarjeta SD
- Chipsets: VL102-Q4/VMM3332/RTL8153B/VL817/FE1.1S/GL823K/HS-100B/VL163/MP28167
- Compatible con ordenadores con USB Interfaz tipo C o Thunderbolt 3 / 4 y modo alternativo DisplayPort

Instalación

Conecte la Mini Docking Station a su computadora, utilizando el cable USB suministrado tipo C. Los controladores necesarios se descargarán automáticamente de Internet.

Conexión de dispositivos a la Mini Docking Station:

- *Pantallas*: Utilizando un cable HDMI® y/o DisplayPort adecuado según sea necesario, conecte su/s monitor/es al puerto HDMI®/DP della Docking Station.
- *Ethernet*: Utilice un cable Ethernet RJ45 estándar para conectar el Dock a su red.
- *USB Tipo A*: Se pueden conectar hasta dos dispositivos USB a la Estación de Acoplamiento usando un cable USB Tipo A; el puerto USB tipo A adecuado es compatible con el estándar BC 1.2 para una carga más rápida de dispositivos móviles.
- *USB Tipo C* (para entrega de energía y datos): Conecte la fuente de alimentación USB Tipo C de su ordenador portátil para alimentar/cargar el ordenador portátil o, alternativamente, conecte un dispositivo USB Tipo C.

- *Audio*: conecta el micrófono, los auriculares o el altavoz con un cable de audio de 3,5 mm.
- *Ranura para tarjeta SD*: Coloque su tarjeta SD en esta ranura

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator Inc.

Lindy comprueba y prueba regularmente nuestra gama de productos para garantizar la máxima compatibilidad y rendimiento. Para obtener la versión más actualizada de este manual, consulte su sitio web local de Lindy, busque el número de pieza correspondiente y encuentre el manual en Descargas.

Recycling Information



WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), Recycling of Electronic Products

Europe, United Kingdom

In 2006 the European Union introduced regulations (WEEE) for the collection and recycling of all waste electrical and electronic equipment. It is no longer allowable to simply throw away electrical and electronic equipment. Instead, these products must enter the recycling process. Each individual EU member state, as well as the UK, has implemented the WEEE regulations into national law in slightly different ways. Please follow your national law when you want to dispose of any electrical or electronic products. More details can be obtained from your national WEEE recycling agency.

Germany / Deutschland Elektro- und Elektronikgeräte

Informationen für private Haushalte sowie gewerbliche Endverbraucher
Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (Deutschland)
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

2. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

3. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

4. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Recycling Information

5. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

France

En 2006, l'union Européenne a introduit la nouvelle réglementation (DEEE) pour le recyclage de tout équipement électrique et électronique. Chaque Etat membre de l'Union Européenne a mis en application la nouvelle réglementation DEEE de manières légèrement différentes. Veuillez suivre le décret d'application correspondant à l'élimination des déchets électriques ou électroniques de votre pays.

Italy

Nel 2006 l'unione europea ha introdotto regolamentazioni (WEEE) per la raccolta e il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Non è più consentito semplicemente gettare queste apparecchiature, devono essere riciclate. Ogni stato membro dell'EU ha tramutato le direttive WEEE in leggi statali in varie misure. Fare riferimento alle leggi del proprio Stato quando si dispone di un apparecchio elettrico o elettronico. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla direttiva WEEE sul riciclaggio del proprio Stato.

España

En 2006, la Unión Europea introdujo regulaciones (WEEE) para la recolección y reciclaje de todos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya no está permitido simplemente tirar los equipos eléctricos y electrónicos. En cambio, estos productos deben entrar en el proceso de reciclaje. Cada estado miembro de la UE ha implementado las regulaciones de WEEE en la legislación nacional de manera ligeramente diferente. Por favor, siga su legislación nacional cuando desee deshacerse de cualquier producto eléctrico o electrónico. Se pueden obtener más detalles en su agencia nacional de reciclaje de WEEE.

CE/FCC Statement

CE Certification
LINDY declares that this equipment complies with relevant European CE requirements.

CE Konformitätserklärung
LINDY erklärt, dass dieses Equipment den europäischen CE-Anforderungen entspricht

UKCA Certification
LINDY declares that this equipment complies with relevant UKCA requirements.

FCC Certification
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
You are cautioned that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LINDY Herstellergarantie – Hinweis für Kunden in Deutschland

LINDY gewährt für dieses Produkt über die gesetzliche Regelung in Deutschland hinaus eine zweijährige Herstellergarantie ab Kaufdatum. Die detaillierten Bedingungen dieser Garantie finden Sie auf der LINDY Website aufgelistet bei den AGBs.

Hersteller / Manufacturer (EU):.
LINDY-Elektronik GmbH
Markircher Str. 20
68229 Mannheim
Germany
Email: info@lindy.com , T: +49 (0)621 470050

Manufacturer (UK):
LINDY Electronics Ltd
Sadler Forster Way
Stockton-on-Tees, TS17 9JY
England
sales@lindy.co.uk , T: +44 (0)1642 754000

Tested to comply with
FCC standards.
For home and office use.

No. 43323 V2
3rd Edition, July 2024
lindy.com