

SLIM FOLIO PRO

Complete Setup Guide



logitech®


CONTENTS

English	3	Español	13
Français	8	Português	18

SLIM FOLIO PRO

For iPad Pro 11-inch and iPad Pro 12.9-inch (3rd generation)


KNOW YOUR PRODUCT



logitech®


SETTING UP THE CASE

1. Lay keyboard case flat and slide iPad into the bottom part of the holder.
2. Snap the top corners in place to secure iPad.



TURNING ON THE KEYBOARD

This product has an automatic wake/sleep feature. Anytime you dock the iPad in the upright typing position, the keyboard will automatically turn on. When lifted out of type mode, the keyboard will automatically turn off to save battery.






PAIRING IPAD WITH KEYBOARD

1. Place iPad in the upright typing position. The indicator light will blink, which means the keyboard is ready to pair.

Light isn't blinking?


Go to *iPad Settings > Bluetooth > On*. Then press the *Bluetooth* button located in the top row of your keyboard. Hold for 2 seconds until the status light blinks. The keyboard is discoverable for 2 minutes.

2. Go to *Settings > Bluetooth > Devices > Slim Folio Pro*.



3. A 6-digit code will appear on your iPad screen. Using the Slim Folio Pro keyboard, type in the numbers.
4. Press the ENTER key. Now you're ready to type!

Note: If you want to use another iPad with this keyboard case, you will need to go through the pairing process again.



THREE USE MODES


Type mode

Fold the latch back until it magnetizes to the front of the case. Dock iPad in the upright position and type away.




Sketch mode

Lift iPad from magnetic dock and collapse into sketch mode. Since the keyboard is only on when iPad is in type mode, there is no need to worry about unintentional typing.





REMOVING YOUR IPAD

1. To detach your iPad from the case, lay it on a flat surface.
2. Push back the top corners of the case, one at a time, and then lift your iPad out of the cradle.



HOW TO STORE APPLE PENCIL (2ND GEN)

The sides of Slim Folio Pro are left open, so you can magnetically attach Apple Pencil (2nd gen) to the side of the iPad Pro while the case is on. There is also a slit on the inside of the Slim Folio Pro magnetic latch to keep Apple Pencil (2nd gen) secure in transit.




LED LIGHT INDICATORS



LED Behavior	Status
Blinking green	Battery is charging
Solid green	Battery is fully charged (100%)
Red	Battery level is low (less than 10%), recharge the battery
Blinking white	Fast: Keyboard is in discovery mode, ready for pairing Slow: Keyboard is trying to reconnect to iPad
Solid white	Bluetooth™ pairing or reconnection is successful

SHORTCUT KEYS



CHARGE THE BATTERY

To check battery life, press the battery check button. If the status light is red, the keyboard needs to be charged. Use a USB-C cable. This is the same cable that is used to charge iPad Pro 11-inch and 12.9-inch (3rd generation).


1. Plug one end of the USB-C cable into the iPad charging port. Plug the other end into a USB-C port on your computer or a wall power adaptor.
2. Charge the battery until the status light turns solid green.

BATTERY INFORMATION

- A fully charged battery provides about 3 months of use when the keyboard is used about two hours a day.
- Charge the battery if the status light turns red briefly after the keyboard turns on.
- The keyboard enters sleep mode automatically if not used for a while in the typing position. Press any key to wake it.
- Once iPad is disconnected from magnetic dock, the keyboard will automatically shut off to save power.

BATTERY REMOVAL FOR RECYCLING


1. Pry off top cover of the keyboard with a screwdriver.



2. Detach battery from circuit board and remove battery.

3. Separate your product and battery from household waste for recycling, where possible, according to local laws.


4. For more information, contact your local authority or place of purchase or visit www.logitech.com/recycling



SLIM FOLIO PRO


Pour iPad Pro 11 pouces et iPad Pro 12,9 pouces (3^e génération)

PRÉSENTATION DU PRODUIT




INSTALLATION DE L'ÉTUI

1. Posez l'étui clavier à plat et faites glisser l'iPad dans la partie inférieure du support.
2. Fixez les coins supérieurs pour maintenir l'iPad.



MISE SOUS TENSION DU CLAVIER

Ce produit dispose d'une fonction d'activation/désactivation du mode veille automatique. Dès que vous placez l'iPad sur son dock en position de frappe droite, le clavier se met automatiquement sous tension. Lorsqu'il quitte le mode de saisie, le clavier se met automatiquement hors tension pour économiser de la batterie.




COUPLAGE DE L'IPAD AVEC LE CLAVIER

1. Placez l'iPad en position de frappe droite. Le témoin lumineux clignotera, ce qui signifie que le clavier est prêt à être couplé.

Le témoin ne clignote pas?


Accédez à *Paramètres de l'iPad > Bluetooth > Activé*. Ensuite, appuyez sur le bouton *Bluetooth* situé sur la rangée supérieure de votre clavier. Maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le témoin d'état clignote. Le clavier passe en mode de détection pendant 2 minutes.

2. Accédez à *Paramètres > Bluetooth > Dispositifs > Slim Folio Pro*.



3. Un code à 6 chiffres apparaît sur l'écran de votre iPad. Saisissez les chiffres à l'aide du clavier Slim Folio Pro.
4. Appuyez sur la touche ENTRÉE. Vous êtes maintenant prêt à utiliser le clavier!

Remarque: Si vous souhaitez utiliser un autre iPad avec cet étui clavier, vous devrez effectuer à nouveau le processus de couplage.



TROIS MODES D'UTILISATION


Mode Saisie

Repliez le loquet jusqu'à ce qu'il s'accroche à l'avant de l'étui. Posez l'iPad en position verticale dans son dock et commencez à saisir.




Mode Croquis

Retirez l'iPad de son dock magnétique et repliez-le pour passer en mode Croquis. Étant donné que le clavier est uniquement sous tension lorsque l'iPad est en mode Saisie, vous ne risquez pas de taper au clavier par inadvertance.




Mode Lecture

Ouvrez le boîtier et repliez le clavier. Le loquet magnétique fixera les deux côtés du boîtier pendant que vous lisez. Étant donné que le clavier est uniquement sous tension lorsque l'iPad est en mode Saisie, vous ne risquez pas de taper au clavier par inadvertance.





RETIRER VOTRE IPAD

1. Pour retirer votre iPad de l'étui, posez-le sur une surface plane.
2. Poussez les coins supérieurs de l'étui un par un, puis retirez votre iPad de la base.



COMMENT STOCKER VOTRE APPLE PENCIL (2^E GÉNÉRATION)


Les côtés de Slim Folio restent ouverts, afin que vous puissiez fixer magnétiquement Apple Pencil (2e génération) sur le côté de l'iPad Pro lorsque le boîtier est sous tension. Il existe également une fente à l'intérieur du loquet magnétique de Slim Folio Pro, destinée à assurer la sécurité d'Apple Pencil (2e génération) lors du transport.





Comportement des témoins lumineux	Statut
Vert clignotant	La batterie est en cours de charge
Vert en continu	La batterie est entièrement chargée (100 %)
Rouge	Le niveau de charge est faible (inférieur à 10 %), rechargez la batterie
Blanc clignotant	Rapide: le clavier est en mode de détection et prêt à être couplé Lent: Le clavier tente de se reconnecter à iPad
Blanc en continu	Le couplage ou la reconnexion Bluetooth™ sont effectifs

TOUCHES DE RACCOURCI



CHARGE DE LA BATTERIE

Appuyez sur le bouton de vérification des piles pour vérifier la longévité de la batterie. Si le témoin d'état est rouge, vous devez charger la batterie du clavier. Utilisez un câble USB-C. Il s'agit du même câble qui sert à recharger les iPad Pro 11 et 12,9 pouces (3e génération).


1. Branchez une extrémité du câble USB-C dans le port de charge de l'iPad. Branchez l'autre extrémité dans un port USB-C sur votre ordinateur ou un adaptateur secteur mural.
2. Rechargez la batterie jusqu'à ce que le témoin d'état affiche une lumière verte continue.

INFORMATIONS SUR LES PILES

- Chargée au maximum, la batterie a une autonomie de 3 mois, dans le cas d'une utilisation du clavier moyenne de deux heures par jour.
- Rechargez la batterie si le témoin d'état clignote en rouge brièvement après la mise sous tension du clavier.
- Le clavier entre automatiquement en veille s'il n'est pas utilisé pendant un certain temps en position de frappe. Appuyez sur une touche pour le réactiver.
- Une fois l'iPad déconnecté du dock magnétique, le clavier se mettra automatiquement hors tension pour économiser de l'énergie.

RETRAIT DE LA BATTERIE POUR LE RECYCLAGE


1. Retirez le couvercle du clavier à l'aide d'un tournevis.



2. Détachez la batterie et retirez-la.

3. Séparez votre produit et vos piles des déchets ménagers pour les recycler, dans la mesure du possible, conformément à la réglementation locale.


4. Pour en savoir plus, contactez les autorités locales ou le point de vente ou rendez-vous sur le site www.logitech.com/recycling.



SLIM FOLIO PRO


Para iPad Pro de 11 pulgadas y iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación)

COMPONENTES DEL PRODUCTO




COLOCACIÓN DE LA FUNDA

1. Coloca la funda con teclado en posición horizontal y desliza el iPad en la parte inferior del soporte.
2. Encaja las esquinas superiores en su sitio para asegurar el iPad.



ENCENDIDO DEL TECLADO

Este producto tiene una función de reactivación/suspensión automática. Cada vez que acoples el iPad en la posición vertical para escritura, el teclado se encenderá automáticamente. Al sacarlo del modo de escritura, el teclado se apagará automáticamente para ahorrar batería.






EMPAREJAMIENTO DEL IPAD CON EL TECLADO

1. Coloca el iPad en la posición vertical para escritura. El indicador luminoso emitirá destellos, lo que significa que el teclado está listo para emparejarse.

¿La luz no emite destellos?


Ve a *Ajustes de iPad > Bluetooth > Activado*. A continuación, pulsa el botón de *Bluetooth* situado en la fila superior del teclado. Mantén pulsado durante dos segundos hasta que el diodo de estado emita destellos. El teclado es detectable durante 2 minutos.

2. Ve a *Ajustes > Bluetooth > Dispositivos > Slim Folio Pro*.



3. En la pantalla del iPad aparecerá un código de 6 dígitos. Utilizando el teclado Slim Folio Pro, escribe los números.
4. Pulsa la tecla INTRO. ¡Ya lo tienes todo listo para empezar a escribir!

Nota: Si quieres usar otro iPad con esta funda con teclado, tendrás que volver a pasar por el proceso de emparejamiento.



TRES MODOS USO


Modo de escritura

Dobla el cierre hacia atrás hasta que se magnetice en la parte delantera de la funda. Acopla el iPad en la posición vertical y empieza a escribir.




Modo de dibujo

Levanta el iPad de la base magnética y dobla la funda para pasar a modo de dibujo. Dado que el teclado sólo está encendido cuando el iPad está en modo de escritura, no hay necesidad de preocuparse por la escritura involuntaria.





Modo de lectura

Abre la funda y pliega el teclado hacia atrás. El cierre magnético mantendrá los dos lados de la funda unidos mientras lees. Dado que el teclado sólo está encendido cuando el iPad está en modo de escritura, no hay necesidad de preocuparse por la escritura involuntaria.





EXTRACCIÓN DEL IPAD

1. Para desacoplar el iPad de la funda, apóyalo sobre una superficie plana.
2. Empuja hacia atrás las esquinas superiores de la funda, una a la vez, y luego levanta el iPad para sacarlo de la base.



CÓMO ALMACENAR APPLE PENCIL (2.ª GENERACIÓN)

Los laterales de Slim Folio Pro quedan abiertos, por lo que puedes acoplar magnéticamente el Apple Pencil (2.ª generación) al lateral del iPad Pro mientras la funda está puesta. También hay una ranura en el interior del cierre magnético de Slim Folio Pro para mantener el lápiz Apple Pencil (2.ª generación) seguro durante el transporte.




INDICADORES LUMINOSOS LED



Comportamiento de LED	Estado
Destellos verdes	La batería se está cargando
Verde permanente	La batería está totalmente cargada (100%)
Rojo	El nivel de carga es bajo (menos del 10%), recarga la batería
Destellos blancos	Rápidos: El teclado está en modo de detección, listo para el emparejamiento Lentos: El teclado está intentando reconectarse al iPad
Blanco permanente	El emparejamiento o la reconexión <i>Bluetooth™</i> se realizó correctamente

TECLAS DE ACCESO DIRECTO



CARGA DE LA BATERÍA

Para comprobar la duración de la batería, pulsa el botón de comprobación de batería. Si el diodo de estado es rojo, es preciso cargar el teclado. Usa un cable USB-C. Es el mismo cable que se usa para cargar el iPad Pro de 11 y de 12,9 pulgadas (3.ª generación).


1. Conecta un extremo del cable USB-C al puerto de carga del iPad. Conecta el otro extremo a un puerto USB-C de la computadora o a un adaptador de alimentación de pared.
2. Carga la batería hasta que el diodo de estado emita una luz verde permanente.

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

- Si la batería tiene una carga completa, puede durar unos tres meses con un uso medio del teclado de dos horas diarias.
- Carga la batería si el diodo de estado emite luz roja brevemente después de encender el teclado.
- El teclado entra automáticamente en modo de suspensión si no se utiliza durante cierto tiempo mientras está en posición de escritura. Pulsa cualquier tecla para reactivarlo.
- Una vez que el iPad se desconecta de la base magnética, el teclado se apaga automáticamente para ahorrar energía.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA PARA SU RECICLAJE


1. Ejerce palanca con un destornillador para retirar la tapa superior del teclado.



2. Desconecta la batería de la placa y retírala.

3. Separa tu producto y batería de la basura doméstica para reciclar, cuando sea posible, de acuerdo con las leyes locales.


4. Para obtener más información, ponte en contacto con la autoridad local o el punto de compra, o visita www.logitech.com/recycling



SLIM FOLIO PRO


Para iPad Pro de 11 polegadas e iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração)

CONHEÇA O SEU PRODUTO




INSTALAÇÃO DA CAPA

1. Coloque a capa do teclado na mesa e deslize o iPad até a parte inferior do suporte.
2. Encaixe os cantos superiores para proteger o iPad.



LIGANDO O TECLADO

Este produto tem um recurso de ativação/suspensão automática. Sempre que você encaixar o iPad na posição de digitação vertical, o teclado será ligado automaticamente. Quando retirado do modo de digitação, o teclado será desligado automaticamente para economizar bateria.




PAREANDO O IPAD COM TECLADO

1. Coloque o iPad na posição de digitação na vertical. A luz indicadora piscará, o que significa que o teclado está pronto para ser pareado.

A luz não está piscando?


Vá para *Configurações do iPad > Bluetooth > Ativado*. Em seguida, pressione o botão *Bluetooth* localizado na linha superior do teclado. Pressione por dois segundos até que a luz de status pisque. O teclado fica detectável por 2 minutos.

2. Vá para *Configurações > Bluetooth > Dispositivos > Slim Folio Pro*.



3. Um código de seis dígitos aparecerá na tela do seu iPad. Usando o teclado Slim Folio Pro, digite os números.
4. Pressione a tecla ENTER. Agora você está pronto para digitar!

Observação: Se quiser usar outro iPad com esta capa de teclado, você precisará passar pelo processo de pareamento novamente.



TRÊS MODOS DE USO


Modo de digitação

Dobre a fecho para trás até que se magnetize para a frente da capa. Encaixe o iPad na posição vertical e comece a digitar.




Modo de esboço

Levante o iPad do acoplamento magnético e abaixe-o para o modo de esboço. Como o teclado somente está ligado quando o iPad está no modo de digitação, não há necessidade de se preocupar com a digitação não intencional.




Modo de leitura

Abra a capa e dobre o teclado para trás. O fecho magnético manterá os dois lados do estojo juntos enquanto você lê. Como o teclado somente está ligado quando o iPad está no modo de digitação, não há necessidade de se preocupar com a digitação não intencional.




REMOVENDO SEU IPAD

1. Para soltar o iPad da capa, coloque-o em uma superfície plana.
2. Empurre os cantos superiores da capa, um por vez e, em seguida, retire seu iPad da base.



COMO ARMAZENAR O APPLE PENCIL (2ª GER.)

As laterais do Slim Folio Pro são deixadas abertas, para que você possa prender magneticamente o Apple Pencil (2ª geração) à lateral do iPad Pro enquanto a capa estiver ligada. Há também uma fenda na parte interna do fecho magnético do Slim Folio Pro para manter o Apple Pencil (2ª geração) seguro em movimento.




INDICADORES DE LUZ LED



Comportamento do LED	Status
Verde intermitente	A bateria está carregando
Verde estável	A bateria está totalmente carregada (100%)
Vermelho	Nível de bateria está baixo (menos de 10%), recarregue a bateria
Branco intermitente	Rapidamente: O teclado está no modo de detecção, pronto para o pareamento Lento: O teclado está tentando se reconectar ao iPad
Branco estável	O pareamento ou a reconexão do <i>Bluetooth</i> ™ teve êxito

TECLAS DE ATALHO



CARREGAR A BATERIA

Para verificar a duração da bateria, pressione o botão de verificação da bateria. Se a luz de status vermelha acender, o teclado precisa ser carregado. Use um cabo USB-C. Este é o mesmo cabo usado para carregar o iPad Pro de 11 polegadas e 12,9 polegadas (3ª geração).


1. Conecte uma extremidade do cabo USB-C à porta de carregamento do iPad. Conecte a outra extremidade a uma porta USB-C no seu computador ou a uma tomada.
2. Carregue a bateria até a luz de status verde parar de piscar.

INFORMAÇÕES SOBRE A PILHA

- Uma bateria completamente carregada fornece energia por cerca de três meses de uso quando o teclado é usado por cerca de duas horas por dia.
- Carregue a bateria se a luz de status vermelha acender-se brevemente depois de o teclado ser ligado.
- O teclado entra no modo de hibernação automaticamente quando não é usado por um período de tempo na posição de digitação. Pressione qualquer tecla para ligá-lo novamente.
- Quando o iPad é desconectado do acoplamento magnético, o teclado desliga-se automaticamente para economizar energia.

REMOÇÃO DA BATERIA PARA RECICLAGEM


1. Remova a capa superior do teclado com uma chave de fenda.



2. Desconecte a bateria da placa de circuitos e remova-a.

3. Separe o produto e a bateria do lixo doméstico para reciclagem, sempre que possível, de acordo com as leis locais.

4. Para obter mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou o local de compra, ou visite www.logitech.com/recycling





© 2019 Logitech, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2019 Logitech, Logi et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

WEB-621-001478.002